Cisco AIR-ANT5135DW-R Hoja de datos

Antena dipolo articulada Cisco AIR-ANT5135DW-R Aironet blanca de 3,5 dBi

AIR-ANT5135DW-R

Antena dipolo articulada Cisco AIR-ANT5135DW-R Aironet blanca de 3,5 dBi

Este documento describe las especificaciones y describe la antena dipolo articulada Cisco Aironet de 3,5 dBi AIR-ANT5135DW-R. La antena funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz y está dise ada para usarse con productos de radio Cisco Aironet de 5 GHz mediante un conector RP-TNC.

Especificaciones técnicas

- Tipo de antena: Dipolo
- Rango de frecuencia de funcionamiento: 5150 – 5850 MHz
- Impedancia de entrada nominal: 50 ohmios
- Ancho de banda VSWR 2:1: 5150 – 5850 MHz
- Ganancia: 3,5 dBi
- Polarización: Lineal, vertical
- Ancho de haz de 3 dB del plano E: 40 grados
- Ancho de haz de 3 dB del plano H: Omnidireccional
- Tipo de conector: enchufe P-TNC
- Longitud: 5,3 pulg. (13,4 cm)
- Longitud del radomo: 3,4 pulg. (8,6 cm)
- Ancho: 0,62 pulg. (1,5 cm)
- Temperatura de funcionamiento: –22 °F – 158 °F (–30 °C – 70 °C)
- Temperatura de almacenamiento: –40°F – 185°F (–40°C – 85°C)

- Ambiente: Interior, oficina

Para obtener más información sobre este Cisco AIR-ANT5135DW-R, visite el sitio web de Cisco: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/5135dw.html

Comprar ahora